

Esempio di un QSO in telegrafia.

- Rispettare sempre il band plan reperibile su www.ari.it e assicurarsi di non dar fastidio a altri qso.
- Solitamente chi chiama guida il qso fino al termine.
- Usa una velocità che ti permette di portare a termine il qso con dimestichezza e senza errori, viene molto apprezzata una manipolazione precisa e coordinata piuttosto che veloce, scoordinata e piena di errori.

CHIAMATA GENERALE: ASSICURARSI CHE LA FREQUENZA SIA LIBERA, A VOLTE UNO DEI DUE IN QSO NON SI SENTE E SEMBRA CHE LA FREQUENZA SIA LIBERA.

? ? QRL? ad intervalli di 5 secondi
(la frequenza è libera?)

SE NESSUNO RISPONDE C, YES, QSY, UP ... ALLORA PUOI CHIAMARE (chiama nella parte alta del segmento CW che è dedicato ai principianti)

CQ CQ DE IZ3GAK IZ3GAK **AR**
(AR si traduce -.-. e significa che stai attendendo qualcuno che risponda)

SE UNO TI RISPONDE DIRA' IL TUO NOMINATIVO PIU' IL SUO (IZ3GAK DE G0GGO, a volte dicono solo il suo call G0GGO)

GM (anche GA, GE) DR OM ES TNX FER CALL = (-...-)
(GM buon giorno GA buon pomeriggio GE buona sera, caro radioamatore e ti ringrazio per aver risposto alla mia chiamata)
UR RST IS 599 599 =
(ti ricevo con un RST di 599, vedere significato di RST)
MY NAME IS C R I S T I A N C R I S T I A N =
(il mio nome è CRISTIAN)
MY QTH IS C A O R L E C A O R L E **AR**
(il mio QTH è CAORLE)
G0GGO DE IZ3GAK **KN (-.-. passa alla sola stazione in qso)**

TI PASSERA' LE SUE COORDINATE (POTREBBE DARTI ALTRE INFO COME ANTENNA, RTX O COND. DEL TEMP)

G0GGO DE IZ3GAK =
FB DR DAVID ES TNX FER RPRT =
(molto bene caro DAVID e grazie per il rapporto rst)
MY RIG IS TS570D ABT 50W ES ANT IS DIPOLE (anche YAGI, 4EL, GP) =
(io sto usando un kenwood ts570d con circa 50 watt e un'antenna a dipolo, yagi, 4 elementi, verticale)
WX IS SUNNY (anche CLOUDY, RAIN) ES TEMP IS 15C **AR**
(il tempo è bello soleggiato, nuvoloso, piove e la temperatura è di 15C°)
.....
G0GGO DE IZ3GAK **KN**

A QUESTO PUNTO SE VUOI TERMINARE, AGGIUNGI LA FRASE SOTTO CHIEDENDO LA QSL, ALTRIMENTI IL QSO POTREBBE ALLUNGARSI:

- **TI PASSERA' LE SUE CONDIZIONI DI LAVORO E TI CHIEDERA' LA QSL ALLORA IL QSO FINIRA' COMUNQUE**
- **TI PASSERA' LE SUE CONDIZIONI DI LAVORO E TI PARLERA' DI ALTRO OPPURE TI FARA' DELLE DOMANDE, TU RISPONDERAI E POTRAI FARNE A LUI.**

QUANDO VUOI TERMINARE PARLA DELLA QSL A QUEL PUNTO VI SCAMBIERETE I SALUTI.

FB DR DAVID QSL VIA BURO ES TNX FER NICE QSO =
(molto bene caro DAVID la cartolina QSL via associazione e grazie per il simpatico QSO)
HPE CU AGN 73 73 ES GL GL **AR**
(spero di risentirti ancora , i miei più cordiali saluti e buona fortuna)
G0GGO DE IZ3GAK TU **SK (...-.- significa fine del qso)**

TI PASSERA' LE SUE INFO E SE NON HA ALTRE DOMANDE TI SALUTERA'

(alla fine di tutto ci saluterà con due punti staccati . . puoi rispondere con CIAO . . e lui ancora con un .)

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

DOVRESTI MANTENERE LA VELOCITA' DEL CHIAMANTE QUINDI SE LA CHIAMATA E' TROPPO VELOCE CERCANE UNO PIU' LENTO ALTRIMENTI TENTA LO STESSO, MOLTI REGOLANO LA VELOCITA' CON L'OPERATORE PIU' LENTO.

SE UNO FA CHIAMATA ASSICURATI CHE, SE EUROPEO, NON CHIAMI DX CHE SIGNIFICA SPECIFICAMENTE FUORI DAL SUO CONTINENTE, POTREBBE CHIAMARE ANCHE UNA ZONA SPECIFICA TIPO CQ ASIA CQ ASIA OPPURE DI SABATO E DOMENICA CQ TEST... NON RISPONDERE. ALTRIMENTI...

G0GG0 DE IZ3GAK IZ3GAK AR (in questo caso AR significa: attendo di stabilire il contatto, una volta che il corrispondente dice il tuo nominativo avrà inizio il qso).

TI PASSERA IL SEGNALE, IL NOME, QTH.

G0GG0 DE IZ3GAK =
GM (anche GA, GE) DR OM ES TNX FER RPRT =
UR RST IS 599 599 =
MY NAME IS C R I S T I A N C R I S T I A N =
MY QTH IS C A O R L E C A O R L E **AR**
G0GG0 DE IZ3GAK **KN**

TI PASSERA' ALTRE INFO COME ANTENNA, RTX O COND. DEL TEMPO

(se ti parla di qsl allora salta la parte qui sotto e vai ai saluti altrimenti rispondi sempre con quello che ti ha passato lui prima, a meno che non vuoi fare qualche domanda...)

G0GG0 DE IZ3GAK =
FB DR DAVID ES TNX FER INFO =
MY RIG IS TS570D ABT 50W ES ANT IS DIPOLE (anche YAGI, 4EL, GP) =
WX IS SUNNY (anche CLOUDY, RAIN) ES TEMP IS 15C **AR**
G0GG0 de IZ3GAK **KN**

TI SALUTERA' E TI DIRA' PER LA QSL

G0GG0 DE IZ3GAK =
FB DR DAVID QSL VIA BURO ES TNX FER NICE QSO =
HPE CU AGN 73 73 ES GL GL **AR**
G0GG0 DE IZ3GAK TU **SK (...-.-)**

(alla fine di tutto ci saluterà con due punti staccati . . puoi rispondere con CIAO . . e lui ancora con un .

Per qualsiasi consiglio non esitare a chiedermi
de IZ3GAK Cristian iz3gak@alfa.it